

The **SOUND** to be **Everywhere**



เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย
สำหรับงานกระจายเสียงแบบไร้สาย
เพื่อความสะดวกในขอบเขตงานที่ท่านต้องการ
สะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย เหมาะใน
การใช้งานทั่วไปเช่น ฟาร์ม โรงงาน โรงเรียน
มหาวิทยาลัย วัด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ
หรือ สถานที่ราชการอื่นๆ

WIRELESS AUDIO

MODEL:WR-1100

Feature

- ใช้งานความถี่ 2.4 GHz
- ไม่จำกัดจำนวนตัวรับ
- ระบบควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติ
- กำลังขยายเสียง 40W
- รัศมีการใช้งาน ในอาคาร 10-50 เมตร
ในสถานที่โล่ง 200-300 เมตร



Specifications

TECHNICAL

Audio Power Output กำลังขยายเสียง	40 Watts
Frequency Range ความถี่	2.4-2.5 GHz
Channel ช่องสัญญาณ	4 Channel
Audio Input แรงดันสัญญาณเสียงเข้า	4 Vp-p , 1 KHz
Output Impedance ความต้านทานสัญญาณเสียงเข้า	8-16 ohm
Modulation Type การผสมคลื่น	FM
Display การแสดงผล	LED x 4
Antenna สายอากาศ	Type SMA Female
Antenna Impedance ความต้านทานสายอากาศ	50 ohm
VSWR ค่าสัญญาณของสายอากาศ	VSWR < 1.5
AC Input Power แรงดันไฟฟ้า	220V ac. ±10%, 50/60 Hz
Weight น้ำหนัก	1kg
Temperature Range อุณหภูมิ	-30°C to +70°C
Dimensions ขนาด	31 cm H x 15 cm W x 10 cm D